

ちょっと自慢したくなるパソコンです。



※画面はハメコミ合成です。
※写真のディスプレイは別売です。

型番		EYA/S3/P26VDR
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition+SP1a
CPU		HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz(FSB800MHz)2次キャッシュ512KB ※1
ネットワーク機能		ブロードバンド対応(10/100BASE-TX)
チップセット		Intel® 865Gチップセット
メインメモリ	標準実装	256MB (256MBx1 空1) DDR-SDRAM PC2100(DDR266) ECC無 184ピン ※2
	最大	2GB
グラフィックボード		Intel® エクストリーム・グラフィックス オンボード (VRAMはメインメモリと共用)
サウンド		統合型マルチチャンネル AC'97 オーディオ
補助記憶装置	FDD	1.44MB/720KB 2モード対応
	HDD	120GB/7200回転(UltraATA100対応)
	光学ドライブ	DVD-RAM(4.7GB/片面): 読込/書換最大3倍速、DVD-R: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大2倍速、DVD+R: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大2.4倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大16倍速、CD-ROM: 読込最大32倍速、DVD-ROM: 読込最大12倍速、Buffer under-run Proof、
データ通信/FAX通信(モデム)		DATA最大56kbps/FAX14.4kbps(V.90規格準拠)
インターフェイス (背面)		キーボード/マウス(PS/2互換ミニDIN)×2、COMポート(RS-232C D-Sub9pin)×1 プリンタポート(D-Sub25ピン)×1(マルチモード双方向EPP、ECP対応) USBポート※4(Ver2.0/1.1準拠)×4、IEEE1394ポート※4×3(6pin×2 / 4pin×1)、 音声出力端子(ミニプラグ)×1、音声入力端子(ミニプラグ)×1、マイク入力端子(ミニプラグ)×1、 LANポート(RJ45)×1、VGAポート(D-Sub15pinミニ)×1、FAXモデム(モジュラーコネクタ4pin)×2
インターフェイス (前面)		USBポート※4(Ver2.0/1.1準拠)×2、IEEE1394ポート※4×1(4pin)、 ヘッドホン出力端子(ミニプラグ)×1、マイク入力端子(ミニプラグ)×1
電源		250W ATX規格
外形寸法(WxHxD mm)		高さ336×幅95×奥行405mm(突起物/スタンド部分を除く)
主な添付物		日本語キーボード(PS/2)、スクロールホイール付きマウス(PS/2)、保証書、 スタートアップガイド、Microsoft Windows XP Home Editionファーストステップガイド、 Product Recovery CD-ROM(OSリカバリー用)、 USER'S MANUAL CD-ROM With Driver & Software (PDFユーザーズマニュアル・各種ドライバー・Adobe Acrobat Reader)、 LG CD Kit contents CD-ROM、CyberLink PowerDVD XP CD-ROM、 17インチ液晶ディスプレイ(ステレオスピーカー内蔵)
プリインストールソフト		B's Recorder GOLD 5、B's CLiP 5、neo DVD、Acrobat Reader 5、 PowerDVD XP、V3 Virus Block(試用版)※5
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.0009(AAA)

※1:ハイパー・スレディング・テクノロジー有効時において、お使いのソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。※2:メモリ容量を最大にするには、標準搭載メモリモジュールを512MBに差し替える必要があります。※3:読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/4.7GB/5.2GB/9.4GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み可能なDVDディスクは、DVD-R(4.7GB for General)、DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.6GB)のみです。DVD-RAMはカートリッジから取り外した状態あるいはカートリッジなしで使用してください。※4:USBおよびIEEE1394インターフェースを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。また、すべてのUSBおよびIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。※5:V3 Virus Block(試用版)はインストール後120日間に限って使用することができます。120日間以降もご使用をご希望される場合、デスクトップ上に表示されている「ウイルスブロック120日間試用版」フォルダ内にある「readme.txt」をご覧になり、製品版へアップグレードしてください。